

Bei den KLOVER-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung AL 01 – BLACK OUT, wenn die Verbindung zum Stromnetz länger als 30 Sekunden unterbrochen war.

Dies kann auch darauf hindeuten, dass der Stecker des Geräts gezogen wurde oder hinter dem Ofen nicht mehr fest sitzt (durch die Vibrationen des Geräts kann er sich etwas lösen und einen Wackelkontakt verursachen).

Behebung

1. Entfernen Sie den Stecker, der in das Gerät gesteckt ist (nicht den, der in der Steckdose sitzt, sondern den, der in das Gerät gesteckt ist).
2. Stecken Sie den Stecker wieder ein und achten Sie darauf, dass er fest in der Buchse sitzt.
3. Halten Sie die Einschalttaste der Fernbedienung gedrückt, bis der Text „Abschließende Reinigung“ erscheint.
4. Warten Sie etwa 10 Minuten, bis der Ofen seinen Reinigungszyklus beendet hat
5. Sobald auf der Fernbedienung „Off“ angezeigt wird, können Sie den Ofen wieder in Betrieb nehmen.