

La alarma A02 aparece en las estufas de pellets MCZ cuando no hay más pellets en el depósito. Esta alarma se activa cuando la temperatura de los gases de combustión desciende por debajo de una determinada temperatura debido a la falta de combustible para alimentar el fuego.

Resolución

1. Llenar el depósito de pellets con pellets
2. Comprobar la calidad del combustible (no demasiado húmedo)
3. Borre la alarma en el panel de control girando el botón ON-Remote-OFF de su aparato a "OFF" durante unos diez segundos
4. Espere a que la pantalla muestre "OFF", gire el selector de nuevo a "Remote".
5. Limpiar el aparato: vaciar las cenizas, limpiar el brasero y aspirar
6. En cuanto aparezca "OFF" en el mando a distancia, podrá volver a encender la estufa